

Appareillage saillie

composable (suite)



0 861 42

0 861 57

Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs - 250 V~
Livrés bornes ouvertes. Finition blanc RAL 9003

Réf. Prises télévision

Prises adaptées à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé
Compatibles avec télévision Ultra Haute Définition
Prises étoile blindées Classe A, compatible 4 G Lte
Câble coaxial 17 VATC recommandé
Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme
Conformes au norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2
Faible atténuation < 1,5 dB
Connecteurs TV mâle et R femelle Ø9,5 mm, connecteur Sat type "F"
TV : 5-68 et 230 - 862 MHz
R : Fm 87,5 - 108 MHz / DAB 174 - 223 MHz
Sat : 950 - 2400 MHz
Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs
Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483

Prises à sorties multiples

Voix de retour sur connecteur TV
TV-R-SAT étoile blindée
Radio Fm + DAB+

0 861 42

Prises simples

TV étoile blindée
TV type "F" à visser

0 861 40

0 861 53

Autres prises télévision

Maintenance d'installation
Nécessitent un amplificateur et un équilibrage de ligne
TV-R-SAT passage
Atténuation 2 dB
Perte de dérivation 14 dB
TV-R-SAT terminale
Atténuation 2 dB
Perte de dérivation 10 dB

0 861 46

0 861 48

Boîte de dérivation et sortie de câbles

Equipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5 mm²
Equipée d'un serre-câble

0 861 57

Cadres saillie

Utilisables indifféremment en horizontal ou vertical
Pour arrivée des fils par l'arrière
Entrées défonçables acceptant jusqu'à 6 x 2,5 mm²
Reçoivent les mécanismes composables

0 860 91

0 860 92

0 860 93

1 poste 72 x 72 mm

2 postes 138 x 72 mm

3 postes 207 x 72 mm

Appareillage saillie version étroite

complet



0 860 84

0 860 87

0 899 07

0 898 04

Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs - 250 VA
Livrés bornes ouvertes
Finition blanc RAL 9003

Réf. Interrupteurs 10 AX

Complets
Inter va-et-vient
Inter va-et-vient à voyant
Devient lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/07

0 860 84

0 860 87

Poussoirs 6 A

Poussoir étroit
Contact à fermeture (NO)
Poussoir étroit à voyant - Contact à fermeture (NO)
Devient lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/06 (p. 756)

0 860 85

0 860 88

Obturation du Jupiter encastré droit

0 810 73 Plaque d'obturation 1 poste

0 810 74 Plaque d'obturation 2 postes

0 810 73

0 810 74

Couvercles universels

Pour transformer les boîtes appareillage en boîte de dérivation ou pour obturer une boîte existante
Pour boîtes monopostes ou multipostes
Couvercle rond Ø85 mm pour boîtes 1 poste

0 801 80

0 892 81 Couvercle carré 80 x 80 mm pour boîtes 1 poste

0 892 81

0 892 85 Couvercle carré 100 x 100 mm pour boîtes Ø85 mm

0 892 85

Lampes

Durée de vie des lampes :
- 25000 heures en courant alternatif
- 12500 heures en courant continu

Lampes pour fonction lumineuse

0 899 01 12 V
Incandescent blanc
Consommation 0,4 W
0 899 02 24 V
Incandescent blanc
Consommation 0,8 W
0 899 07 230 V
Fluorescent vert faible consommation 0,55 mA

0 899 01

0 899 02

0 899 07

Lampe pour témoin ou porte-étiquette

Pour des tensions de 12 ou 24 V, utiliser les lampes réf. 0 899 01/02

0 899 06

230 V
Néon orange à forte luminescence 1,7 mA

Lampe E10 pour voyant de signalisation

0 898 01

0 898 04

24 V - 4 W

230 V - 3/4 W