

Détecteurs de passage, sonneries et transformateurs



0 419 21



0 419 12



0 412 43

Réf.	Détecteurs de passage
	Pour magasin, hall d'entrée
0 419 21	Détecteur infrarouge IP 42 - IK 04 Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz Possibilité de raccorder un ou plusieurs détecteurs avec un ou plusieurs carillons électromécaniques réf. 0 416 51 Temporisation entre 2 détections : environ 7 secondes
0 419 12	Barrière optique IP 67 - IK 08 Alimentation 24 à 230 VA~ - 50/60 Hz ou 12 à 48 V=
	Compatible avec tous les carillons filaires et sonneries Legrand
	Temporisation entre 2 détections : environ 7 secondes
	Livrée avec réflecteur et équerre de fixation
	Distance maximum entre la barrière et le réflecteur : 6 mètres
0 419 00	Contacts de portes - U max. : 30 V Contact feuillure - contact ouvert porte fermée et fermé si porte ouverte Encastrement 70 x 10 mm Commande TBTS de carillon, sonnerie ou voyant (30 V maxi)
0 419 02	Contact de passage - contact fermé au passage de la porte Dimensions 90 x 10 mm Commande TBTS de carillon, sonnerie ou voyant (30 V maxi)



Réf.	Sonneries Lido
	Fixation à vis en saillie Coloris blanc. IP 20 - IK 04
0 412 19	Alimentation 8 V~ - 50/60 Hz Utiliser un transformateur 8 VA réf. 4 130 91 (p. 567) ou réf. 0 420 25 Niveau sonore : 79 dB à 1 m Dim. : 95 x 61 x 33 mm Fonctionne avec boutons-poussoirs réf. 0 416 45/46/47 sans lampe (p. 678)
0 412 21	Alimentation 230 V~ - direct 50/60 Hz Classe II. Niveau sonore : 80 dB à 1 m Fonctionne uniquement avec bouton-poussoir réf. 0 416 46 sans lampe (p. 678) Dim. : 95 x 61 x 33 mm
0 412 43	Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz avec transformateur incorporé Classe II. Niveau sonore : 80 dB à 1 m Dim. : 135 x 88 x 48 mm Fonctionne avec boutons-poussoirs réf. 0 416 45/46/47 sans lampe (p. 678)

Réf.	Transformateurs
	Conformes à la norme IEC 61 558 - 2 - 8 Protégés contre les courts-circuits et les surcharges Fixation murale à vis
0 420 15	230 V/8 V Tension au secondaire V~
	Intensité A
	Puissance VA
	Long. (mm)
	Dim. Prof. (mm)
	Haut. (mm)
	8
	0,5
	4
	92
	56
	42
0 420 25	230 V/12 V - 8 V
0 420 27	12/8
	1
	2 - 3
	12
	24
	92
	102
	56
	68
	42
0 420 34	230 V/24 V - 12 V
	24/12
	1 - 1,5
	24-18
	102
	68
	42

Dispositifs d'alarme de fumée (DAF)

Détecteurs Autonomes d'Alarme de Fumée (DAAF)



0 405 28



0 405 10

Certifiés conformes à la norme NF EN 14604
Permettent de répondre aux exigences de l'article R. 142-2 du décret n°2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation

Réf.	Dispositif d'alarme de fumée - Stand alone
0 405 17	DAAF "long life" Certifié NF DAAF. Fixation plafond ou murale Dimensions : diamètre 110 mm - hauteur 61 mm Livré avec chevilles, vis de fixation et piles Equipé : - d'une grille anti-insectes pour éviter les déclenchements intempestifs - d'une fonction silence permettant de neutraliser l'alarme 10 minutes en cas de déclenchement intempestif - une fonction antivol (idéal pour le locatif) Alimentation : pile lithium (fournie). Autonomie 10 ans
0 405 28	Dispositif d'alarme de fumée interconnectable radio "long life" DAAF "long life" Certifié NF DAAF. Fixation plafond ou murale Dimensions : diamètre 110 mm - hauteur 61 mm Technologie radio 868 MHz. Portée 100 m en champ libre Possibilité d'interconnecter jusqu'à 10 dispositifs radio réf. 0 405 28 ou réf. 0 405 14 Livré avec chevilles, vis de fixation et piles Equipés : - d'une grille anti-insectes pour éviter les déclenchements intempestifs - d'un bouton permettant de tester le bon fonctionnement du produit et de neutraliser une fausse alarme fonction silence : 10 min - d'un dispositif antivol (idéal pour le locatif). Autonomie 10 ans
0 405 14	Accessoires Relais actionneur radio Ce dispositif fonctionne avec les DAAF interconnectables réf. 0 405 28 Permet d'actionner un flash, une électrovanne ou tout autre dispositif par contact RCT Liaison radio (portée 100 m en champ libre) entre le DAAF et le relais actionneur, puis liaison filaire entre le relais et le dispositif à actionner. Tension d'alimentation : 12 V=
0 405 10	Alimentation non fournie - possibilité d'utiliser une alimentation secourue (p. 862) Feu à LEDs autonome avec signalisation sonore IP65 - IK 07 Intensité lumineuse : 2 à 150 cd (réglable par switch) Puissant flash pour alerter une personne sourde ou malentendante. Eclair de couleur blanche - fréquence : 1 Hz Synchronisation automatique du signal lumineux entre 2 dispositifs réf. 0 405 10 Niveau sonore <60 dB à 2 m (son débrayable) Alimentation 230 V secourue par batteries (fournies) Se câble sur relais actionneur interconnectable réf. 0 405 14 Fonctionne avec les DAAF interconnectables réf. 0 405 28 Dimensions : diamètre 122 mm - hauteur 85 mm (Livré avec 2 PE pour assurer l'IP 65)