

Passifs de distribution

> RÉPARTITEURS STANDARDS



Modèle	VRE 200	VRE 300	VRE 400	VRE 600	VRE 800
Référence	0144882R13	0144883R13	0144884R13	0144885R13	0144886R13
Nombre de sorties	2	3	4	6	8
Bande	5-2300 Mhz				
Pertes passage 40-1000 MHz	4,5 dB	7,5 dB	9 dB	12,5 dB	14 dB
Pertes passage 2050 MHz	6,5 dB	10 dB	11 dB	16 dB	18 dB

> DÉRIVATEURS STANDARDS

2 directions

4 directions

6 directions

8 directions



Type	Dérivateurs 2 sorties				Dérivateurs 4 sorties				Dérivateurs 6 sorties			Dérivateurs 8 sorties		
Modèle	VDE 210	VDE 215	VDE 220	VDE 225	VDE 412	VDE 415	VDE 420	VDE 425	VDE 618	VDE 620	VDE 625	VDE 818	VDE 820	VDE 825
Référence	0144190	0144192	0144193	0144194	0144196	0144197	0144198	0144199	0144200	0144201	0144202	0144203	0144204	0144205
Bande	5-2300 Mhz													
Pertes dérivation (+/-1,5)	10 dB	15 dB	20 dB	25 dB	12 dB	15 dB	20 dB	25 dB	18 dB	20 dB	25 dB	18 dB	20 dB	25 dB
Pertes passage 5-1000 MHz	<3,5 dB	<2,7 dB	<2,5 dB	<2 dB	<4,5 dB	<3 dB	<2 dB	<1,5 dB	<3,5 dB	<3 dB	<2,5 dB	<2,5 dB	<2,2 dB	<2 dB
Pertes passage 1000-2300 MHz	<4,2 dB	<3,5 dB	<3,2 dB	<3 dB	<5,5 dB	<3,7 dB	<3 dB	<2,5 dB	<7 dB	<6 dB	<5 dB	<7,5 dB	<6,5 dB	<5,5 dB

> PRISES

Boîte d'arrivée TV et FM
voie de retour sur sortie FM

5-68 MHz < 1,5 dB
87-108 MHz < 1,5 dB
108-862 MHz < 1,5 dB

VBA 305 Ref 0144230  x1



Boîte d'arrivée
TV / SAT cc / FM

5-68 MHz < 2 dB
87-108 MHz < 2 dB
108-862 MHz < 2 dB
950-2150 MHz < 3 dB

VBA 900 Ref 0144231  x1



Les boîtes d'arrivées VBA 305/900 sont conformes à la NF C-90123. Elles sont livrées avec socle et plastron.

