

10 Récepteurs radio 230 V pour moteur de volet roulant jusqu'à 1 A

Eco Pack Tyxia 5630 x 10 • réf.6351447

Dites le à vos clients

- Pilotez et programmez l'ouverture/fermeture des volets roulants et visualisez leur état grâce à l'application Tydom
- Associez un détecteur de fumée radio compatible, le volet s'ouvre automatiquement en cas de fumée

Fonctions

- Commande un volet roulant à partir d'une ou plusieurs commandes sans fil (interrupteur, télécommande, application smartphone, assistant vocal...)
- Commande au choix : un moteur de volet roulant, un écran de projection home cinéma ou une fenêtre de toit motorisée 12 V ou 24 V (avec 2 relais inverseurs)
- Commande locale à partir d'un interrupteur Montée/Stop/Descente ou à partir d'un simple ou double bouton poussoir Montée/Descente
- Fonction sécurité : associé à un détecteur de fumée radio compatible, il permet l'ouverture automatique du volet roulant en cas de détection de fumée
- Fonction optimisation solaire : associé à une sonde d'ensoleillement et à un gestionnaire d'énergie compatibles, il agit sur la hauteur du volet roulant pour maintenir une température de confort en toute saison



+ Installateur

- Apprentissage automatique des temps de course
- Taille réduite pour une intégration facile dans les boîtes d'encastrement
- Rapide à raccorder grâce à ses connecteurs sans vis

Caractéristiques techniques

Récepteur Tyxia 5630 (x10)

Dimensions	H:41 L:36 P:15 mm	Indice IP	40
Mode de pose	Encastré	Type d'entrée	- entrée commande interrupteur : simple bouton poussoir, double bouton poussoir, interrupteur montée/stop/descente

Type de sortie	- 2 sortie(s) : alimentée(s), 1 A 230V	Type d'alimentation	Secteur
Type de bornier	Automatique	Nombre maximum d'émetteurs	16
Technologie de communication	X3D		