



53625

Pack carillon radio 230V 10 mélodies+flash (déTECT. de passage + récepteur)

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de touches	0
-------------------	---

Connectivité

Modulation AM / FM	AM
--------------------	----

Dimensions

Profondeur produit installé	0 mm
-----------------------------	------

Hauteur produit installé	1 m
--------------------------	-----

Largeur produit installé	0 mm
--------------------------	------

Fréquence

Fréquence de transmission	433 MHz
---------------------------	---------

Portée

Portée maxi	200m en champ libre
-------------	---------------------

Alimentation

Alimentation du récepteur	230V
---------------------------	------

Alimentation de l'émetteur	230V
----------------------------	------

Détection

Angle de détection	85 °
--------------------	------

Equipement

Nombre de mélodies	10
--------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Indice de protection IP de l'émetteur	44
---------------------------------------	----

Indice de protection IP du récepteur	20
--------------------------------------	----

Conditions d'utilisation

Température de service	0...45 °C
------------------------	-----------

Identification

Mots clés	carillon hager radio carillon sans fil Sonnette maison sans fil Sonnette radio Sonnette de porte Sonnette de maison Sonnette sans fil longue portée
-----------	---