

# Détecteur de Fumée Intelligent

## Caractéristiques techniques réf. NSA-PRO-FR



Spécifications du produit	Alimentation	Batterie intégrée d'une autonomie de 10 ans*.
	Capteur	Détecteur de fumée photoélectrique à haute performance
	Alarme	Alarme de 85 dB
	Connectivité	Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) Ouvert/WEP/WPA/WPA-A personal Bluetooth Low Energy (BLE)
	Prérequis matériels	Connexion Internet requise. Les points d'accès public (hotspots) ne sont pas pris en charge. Le Détecteur de Fumée Intelligent détectera la fumée et se déclenchera même si la connexion Wi-Fi n'est pas configurée. Le Wi-Fi est cependant nécessaire pour recevoir des alertes sur votre smartphone.
	Couverture moyenne	50 m <sup>2</sup>
	Utilisation	Intérieur
	Durée de vie du détecteur	10 ans
	Signalisation	État du détecteur et défauts
Dimensions du produit	Profondeur	44 mm
	Diamètre	115 mm
	Poids	218 g
	Poids avec tous les accessoires	484 g
Compatibilité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• iOS 10 minimum requis</li> <li>• Android 5.0 minimum requis avec Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE)</li> <li>• Application Web disponible pour les deux dernières versions de Chrome, Safari, Firefox et Internet Explorer.</li> <li>• Le Détecteur de Fumée Intelligent ne peut pas être configuré à partir d'un PC ou d'un Mac. Un smartphone ou une tablette iOS ou Android est nécessaire pour la configuration, mais aussi pour l'utilisation à distance de la fonction Silence et le test à distance du Détecteur de Fumée Intelligent.</li> </ul>	
Autres compatibilités	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HomeKit</li> <li>• IFTTT</li> </ul>	
Contenu du pack	1 Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo 1 kit de montage	
Couleurs disponibles	Blanc	
Matériaux utilisés	Plastique ASA	
Spécifications environnementales	Température de fonctionnement	-10 °C à 65 °C
	Température de stockage	-20 °C à 45 °C
Spécifications électriques	2 piles intégrées non remplaçables	
Langues de l'application	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anglais</li> <li>• Allemand</li> <li>• Italien</li> <li>• Espagnol</li> <li>• Français</li> <li>• Néerlandais</li> <li>• Norvégien</li> <li>• Suédois</li> <li>• Russe</li> <li>• Japonais</li> </ul>	
Limite de garantie	2 ans	
Contient des matières dangereuses / Catégories Hazmat	Non	
Réglementation	<a href="https://www.netatmo.com/declaration/nsd">https://www.netatmo.com/declaration/nsd</a> <a href="https://netatmostatic.blob.core.windows.net/static/nsd/0333-CPR-292168.pdf">https://netatmostatic.blob.core.windows.net/static/nsd/0333-CPR-292168.pdf</a> <a href="https://netatmostatic.blob.core.windows.net/static/nsd/DOP_Netatmo_NSD_Fr201809.pdf">https://netatmostatic.blob.core.windows.net/static/nsd/DOP_Netatmo_NSD_Fr201809.pdf</a> <a href="https://netatmostatic.blob.core.windows.net/static/nsd/NT-DAAF01-A0.pdf">https://netatmostatic.blob.core.windows.net/static/nsd/NT-DAAF01-A0.pdf</a>	
Certification RoHS	Oui	
Certification NF	Oui	
Nb de piles incluses	2	
Type de pile	CR17450 - 3V	
Poids des piles	44 g	
Chimie des piles	Lithium	
Code pays / origine	France (premiers lots) Roumanie (lots suivants)	
Logo WEEE		

L'appareil doit être installé selon les normes en vigueur. Cet appareil est exclusivement conçu pour un usage en intérieur. Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-même, un service après-vente est à votre disposition. Tout accès aux zones internes, au-delà des zones décrites dans le guide de l'utilisateur, est à proscrire et annule la garantie et tout autre forme de prise en charge. En effet, ces manipulations peuvent être dommageables aux parties et/ou aux composants électroniques. Ce produit a été conçu afin de ne pas avoir à y accéder dans le cadre de la mise en œuvre et des opérations de maintenance du produit. Il est interdit de peindre le Détecteur de Fumée Intelligent. Veuillez désinstaller le Détecteur de Fumée Intelligent avant toute opération de décoration ou de rénovation. L'espace d'un rayon de 0,5 m autour du Détecteur de Fumée Intelligent doit être libre d'obstacle. Netatmo ne peut garantir le temps de latence des notifications du Détecteur de Fumée Intelligent en cas de fumée détectée. La durée de vie de la batterie peut diminuer en fonction de l'usage du Détecteur de Fumée Intelligent.